

NEPTOLUX 40X

- Lysstyrke hvit: >80cd/m²
Grønn: >11cd/m² i hht
BFS 2011:26
- LED Long-life dioder, 10 års
beregnet levetid
- Lithium batteri, 10 års
beregnet levetid
- Tilkobles med lavspenning
- Adressert overvåking uten
ekstra kabel
- Teaterstilling, dimmbar
- Klarer temperaturer ned til
-20C°
- Montasjefeste med
hurtigkobling til tak eller
vegg
- Låsbar montering



NEPTOLUX 40X

Neptolux 40X er et stilfullt designet og moderne LED-basert ledelysarmatur med den nye generasjonen av lang levetid LED med en forventet levetid på over 10 år. Armaturen har en leseavstand på 40m og piktogram med enkelsidig pil ned, høyre eller venstre. Armaturen kan skifte symbol til et rødt kryss som indikerer blokkert rømningsvei.

Takket være det lave effektforbruket på 0,77 W og Lithium batteri med lang levetid er armaturen et miljøvennlig valg. Neptolux 40X er dessuten helt halogenfri.

Armaturen er tilkopleet til lavvolt 40Vdc gjennom Nepto-254 sentral i adressert overvåking.

Armaturen er konstruert for å fungere godt selv i lave temperaturer (ned til -20 C) med 1 time nøddriftstid.



Nepto  Lux

Tekniske data

- Farge: Hvit
Svart / bestillingsvare
- Driftspenning:
24⇒40VDC
- Effektbruk:
Nominell nivå 4:
27 m A
Kryss lyser nivå 4:
27 m A
Status LED benyttes:
+3,3 m A
(NU=NeptoUnit)
- Lysstyrke
Hvit overflate:>80 cd/m2
Grønn overfl:>11 cd/m2
- Akkumulator:
Lithium Polymer
8,4V / 400 mAh
Lading 100%: 24t
- Driftstemperatur -
20C° ⇒ +40C°
- Lyskilde: 8 x 0,1 W
Long-life LED
- Maximal luftfuktighet: 95%
ikke kondenserende
- Materiale: Halogenfri
brannbestandig ABS-plast
klasse UL94 V-0, UV-
bestandig.
- Mål(b x h x d)
vegg: 331 x 285 x 76 mm
tak: 331 x 300 x 100 mm
- Vekt inkl. batt.: 868 gram

CPD EN

0470 - CPR - 0026

EN 54-18:2005/AC:2007

Outfit av Nemko AS

Dato

Navn NFW40NX-v5.01

Dato 2015-08-06

Versjon 5.01

Artikkelnummer

Artikkel / tilbehør:	Artikelnr:
Nødløysarmatur	NFW40SX
Pictogram, Pil ned	NF40SGX-D1
Pictogram, Pil venstre	NF40SGX-L1
Pictogram, Pil ned	NF40SGX-R1
Sokkel Via 40 VDC	YBN-R/3/WHT
Lithium batteri	LI-PO/400
For tilkobling via nettspenning 230VAC	-N230V-KIT
Tilbehør	
Pendelfeste 500mm-1000mm	NL-RK-500/1000
Pendelfeste 1500mm-2000mm	NL-RK-1500/2000
Flaggfeste	NL-LK
Fuktbeskyttelse for montasjesokkel	YBX/2
IP44 montasje kapsling for ballbelysning, polykarbonat	NF20-IP44/N

Installasjon

Ved montering av armaturen i den låsbare sokkelen er det viktig å montere sokkelen på vegg / tak i riktig retning som bildet nedenfor. Slik bytter du pictogram: bruk en skrutrekker til å løsne låseskruen og deretter løsne pictogramet som bildet nedenfor. 1 = Innkommende sløyfe pluss + 2 = Lukke sløyfe pluss + 6 = Innkommende sløyfe minus - 5 = Lukke sløyfe minus - 3 = Cable skjold

